



**Das unverwüstliche GP360 –
verfügbar als FuG11b**

In enger Zusammenarbeit mit BOS-Fachleuten hat Motorola das GP360-11b Handsprechfunkgerät exakt auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt. Feuerwehren, Polizei, Hilfsorganisationen und Rettungsdienste, d. h. alle Behörden und Organisatoren mit Sicherheitsaufgaben, können nun von der Zuverlässigkeit, der neuesten Technik und der gewohnten Motorola Qualität profitieren. Das GP360-11b überzeugt durch ein umfangreiches Leistungsspektrum und einfache Bedienung, auch unter erschwerten Bedingungen.

Zur Kanaleinstellung verfügt das Funkgerät beispielsweise über einen Drehschalter, der in jeder Richtung durchgängig drehbar ist. Ein Kanalwechsel ist daher sehr einfach. Im täglichen Anwendungsfall, wo oft nur wenige Kanäle benötigt werden, ist diese leichte Bedienung eine herausragende Eigenschaft.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des GP360-11b ist die bequeme Trageweise mit einem abgesetzten Lautsprecher-Mikrofon. Das bedeutet: Sichere Trageweise und mehr Bewegungsfreiheit; leichte Bedienung und bessere Verständlichkeit.

Aus Sicherheitsgründen sind wichtige Bedienelemente, wie Kanalwahl und Lautstärkeeinstellung, gegen versehentliches Verstellen elektronisch verriegelbar.

Der Akku lässt sich ohne Hilfsmittel in Sekundenschnelle wechseln. Dabei bleibt der zuletzt eingestellte Betriebszustand erhalten.



DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGSMERKMALE DES GP360-11b AUF EINEN BLICK:

Zuverlässigkeit dank

- bewährter Motorola Qualität und Technik

Sicherheit dank

- Verriegelung der Bedienelemente gegen versehentliches Verstellen
- optischer und akustischer Anzeigen der Betriebszustände
- bedienerfreundlichen, griffigen und unverwechselbaren Bedienelementen
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser (IP54)

Komfort dank

- großem Display mit zusätzlichen Symbolanzeigen (z. B. Batteriezustand, Modus, Tastatursperre)
- komfortabler Menübedienung für Grundfunktionen (z. B. Kanalwahl, Gesprächsart, Wenig-/Vielkanalmodus) und für Zusatzfunktionen (z. B. Hintergrundbeleuchtung, Tastaturton)

Anpassungsfähigkeit dank umfangreichem Zubehör, z.B.:

- robuster Gürtelclip
- verschiedene Tragetaschen
- abgesetztem Lautsprecher-Mikrofon mit drehbarem Clip
- Sprechgarnituren für verdeckte Trageweise
- unterschiedliche Helm-Sprechgarnituren
- Ladegeräte für Schnell- oder 16-Stunden Ladezeit
- Fahrzeughalterung aktiv oder passiv
- NiCd-Akku – bei Einsatz in Kälte
- LiOn-Akku – wenn das Gewicht entscheidend ist
- NiMH-Akku (ultra-high) – für besonders lange Einsätze



TECHNISCHE DATEN GP360-11b

Vielkanalmodus:	Kanal 1 bis 92 und 101 bis 125 (gem. TR-BOS)
Wenigkanalmodus:	16 vorprogrammierbare Kanäle
Gesprächsart:	GO, GU, WO, WU
Tonrufe:	Ruf 1 (1750 Hz) Ruf 2 (2135 Hz)
Sendeleistung:	1 Watt
Schutzgrad:	IP54
NiCd-Akku:	1300 mA Akku ermöglicht mehrstündige Betriebszeit
Gewicht:	532 g
Abmessungen (H x B x T):	160 mm x 59 mm x 39 mm
BOS-Zulassung:	FuG 11b – 8/03

Technische Änderungen vorbehalten

Für weitere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Professional Radio Partner in Verbindung:



<http://www.motorola.de/BOS>

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003.

Best.-Nr. GP36011b.DS-DE